

<div>XS 範本</div> <div>需要 6-8 GB RAM * 8 GB Host RAM ** 1 APS</div> <div>一般使用情況： 示範系統</div>	<div>S 範本</div> <div>需要 12-16 GB RAM * 16 GB Host RAM ** 4 APSs</div> <div>一般使用情況： 開發系統</div>	<div>M 範本</div> <div>需要 15-25 GB RAM * 16-32 GB Host RAM ** 7 APSs</div> <div>一般使用情況： 測試 / 小型生產系統</div>	<div>L 範本</div> <div>需要 30-45 GB RAM * 32-48 GB Host RAM ** 9 APSs</div> <div>一般使用情況： 生產系統</div>	<div>XL 範本</div> <div>需要 40-60 GB RAM * 48-64+ GB Host RAM ** 11 APSs</div> <div>一般使用情況： 大型生產系統</div>
<div>APS (2 GB) ***</div> <div><ul style="list-style-type: none">所有 APS 服務</div>	<div>核心 APS (2 GB) ***</div> <div><ul style="list-style-type: none">用戶端稽核 Proxy 服務Insight to Action 服務發行後續處理服務發行服務安全性權杖服務翻譯服務監控服務平台搜尋服務視覺差異服務生命週期管理 ClearCase 服務生命週期管理服務</div>	<div>核心 APS (1 GB) ***</div> <div><ul style="list-style-type: none">Insight to Action 服務發行後續處理服務發行服務安全性權杖服務翻譯服務監控服務</div>	<div>核心 APS (1.5 GB) ***</div> <div><ul style="list-style-type: none">Insight to Action 服務發行後續處理服務發行服務安全性權杖服務翻譯服務監控服務</div>	<div>核心 APS (1 GB) ***</div> <div><ul style="list-style-type: none">Insight to Action 服務發行後續處理服務發行服務安全性權杖服務翻譯服務</div>
		<div>搜尋 APS (2 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">平台搜尋服務</div>	<div>搜尋 APS (3 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">平台搜尋服務</div>	<div>搜尋 APS (3 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">平台搜尋服務</div>
<div>稽核 APS (500 MB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">用戶端稽核 Proxy 服務</div>	<div>稽核 APS (500 MB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">用戶端稽核 Proxy 服務</div>		<div>稽核 APS (500 MB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">用戶端稽核 Proxy 服務</div>	<div>稽核 APS (500 MB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">用戶端稽核 Proxy 服務</div>
		<div>LCM APS (750 MB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">視覺差異服務生命週期管理 ClearCase 服務生命週期管理服務</div>	<div>LCM APS (750 MB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">視覺差異服務生命週期管理 ClearCase 服務生命週期管理服務</div>	<div>LCM APS (1 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">視覺差異服務生命週期管理 ClearCase 服務生命週期管理服務</div>
<div>分析 APS (1 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">多維度分析服務BEx Web 應用程式服務</div>	<div>分析 APS (2 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">多維度分析服務BEx Web 應用程式服務</div>	<div>分析 APS (3 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">多維度分析服務BEx Web 應用程式服務</div>	<div>分析 APS (4 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">多維度分析服務BEx Web 應用程式服務</div>	
<div>資料 APS (4 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">Web Intelligence 監控服務文件復原服務Rebean 服務自訂資料存取服務Excel 資料存取服務視覺效果服務DSL 橋接器服務調適連線能力服務資料聯邦服務</div>	<div>Web Intelligence APS (4 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">Web Intelligence 監控服務文件復原服務Rebean 服務自訂資料存取服務Excel 資料存取服務視覺效果服務DSL 橋接器服務</div>	<div>Web Intelligence APS (4 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">Web Intelligence 監控服務文件復原服務Rebean 服務自訂資料存取服務Excel 資料存取服務視覺效果服務</div>	<div>Web Intelligence APS (3 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">Web Intelligence 監控服務文件復原服務Rebean 服務自訂資料存取服務Excel 資料存取服務</div>	<div>視覺效果 APS (2 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">Web Intelligence 監控服務視覺效果服務</div>
			<div>Web Intelligence DSL 橋接器 APS (4 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">DSL 橋接器服務Web Intelligence 監控服務</div>	<div>Web Intelligence DSL 橋接器 APS (8 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">DSL 橋接器服務Web Intelligence 監控服務</div>
	<div>資料存取 APS (1.5 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">資料聯邦服務調適連線能力服務</div>	<div>資料聯邦 APS (1 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">資料聯邦服務</div>		<div>資料聯邦 APS (3 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">資料聯邦服務</div>
		<div>連線能力 APS (1 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">調適連線能力服務</div>		<div>連線能力 APS (1 GB)</div> <div><ul style="list-style-type: none">調適連線能力服務</div>

請注意：這僅為範本部署。您必須執行系統大小調整和調校。

* SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台伺服器必須有 RAM 的最小容量。在變更此設定前，請確認叢集中的每部電腦都具有必要的 RAM 容量。

** 每部電腦都必須有 RAM 的最小容量（假設每部電腦案例皆有一個節點）。主機所需的 RAM 也必須具備 RAM 必要容量，例如作業系統和資料庫伺服器。

*** 括弧中的數字是 APS 的堆積大小。